



## Specificationer Ledvance LED Spårbelysning D95 Svart 55W 4200lm 24D - 940 Kallvit | Bästa Färgåtergivning

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer         | 234294                             |
| EAN                   | 4058075113664                      |
| Tillverkarkod         | 4058075113664                      |
| Varumärke             | Ledvance                           |
| Tillverkarens namn    | TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BK |
| Garanti från LamporNu | 3 år                               |

### Teknisk information

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Teknik                    | LED integrerad                |
| Watt                      | 55W                           |
| Spänning (V)              | 220-240                       |
| Dimbar?                   | Nej, ej dimbar                |
| Färgkod                   | 940 Svalt Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin)   | 4000 Svalt Vitt               |
| Färgåtergivning (Ra)      | 90-99 Perfekt färgåtervinning |
| Ljus Färg                 | Vit                           |
| Färginställning           | Enkel färg                    |
| Lumen (ljusflöde)         | 4200lm                        |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 76                            |
| Spridningsvinkel (grader) | 24                            |

Effektfaktor >0.90

Produkttyp LED Spotlight skena

## Armaturl info

Inklusive Ljuskälla Ja

Anslutning 3-fas spår

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet (IK) IK03 - 0.35 Joule

Armaturens färg Svart

Produktserie TRACKIGHT

## Måttskiss

Längd (mm) 95

Bredd (mm) 95

Diameter (mm) 95

## Sensorinformation

Typ av sensor Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

